

YENİ NESİL SİREN VE KONTROL CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0 - 7A
Siren Frekans Aralığı	759 - 1592Hz. (Sistem yazılımına göre ayarlanabilir)
Sistem Frekans Cevabı	300 - 3400Hz.
Mod Döngü Hızı	Wail:695- 1640Hz. Yelp:695- 1640Hz. Horn:500- 750Hz. Phaser:695- 1640Hz. Karma: seslerin karışık çalınması
Ses Gücü	100W - 120W
Yük Empedansı	11Ω
Aux Girişi	Var (Telsiz cihazı bağlantısını mümkün kılar)
Özel Özellikler	Ses giriş/çıkışlar, USB ile harici şarj, mikrofon girişi, LED'li simülasyon, sistem konfigürasyonu -Siren: 100W (11Ω), Anons: 50W (11Ω)
Arayüz	Kablolu/ kablosuz kumanda + Kumanda Simülasyonu + Mikrofon jack
Kablo Uzunluğu	Spiral bağlantı kablosu
Montaj Şekli	Patentli alüminyum kutu + kolay konnektör sistemi
Uzunluk	160mm
Genişlik	105mm
Yükseklik	55mm
Ağırlık	800gr
Koruma Sınıfı	Kısa devre/ters bağlantı koruma, hoparlör koruma, siren bloke
Onaylar / Sertifikalar	SAE J1849 EVS1/EVS2, EN 300-440-2, ECE R10
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile +65°C arasında
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Polis, Jandarma, Ambulans, İtfaiye, Havaalanları, Belediye, Karayolları, Özel Hizmet, Makam ve Çekiciler

AVANTAJLAR

- ZER'e özel patentli alüminyum cihaz kutusu ile dayanıklı yapı
- Kablolu ve kablosuz kontrol sağlayan LCD ekranlı uzaktan kumanda
- Kumanda üzerinden siren ve lamba kontrolü
- Tepe lambasının flaş modu ve arıza bilgisi simülasyonu
- Mikrofon, kulaklık, telsiz bağlantısı ve ses seviyesi kontrolü
- Kısa devre ve ters bağlantı koruması
- Hoparlör koruma ve siren bloke özelliği
- Kullanıcı dostu menü üzerinden master-slave kontrol özelliği
- ZER Pattern Builder ile flaş modu ve renk konfigürasyonu yükleyebilme
- USB girişi sayesinde araç dışında bağımsız şarj imkanı
- Acil durumlar için geniş ses modu seçeneği: Manuel, Korna, Yavaş, Hızlı, Çok Hızlı, Hi-Lo, Karma Polis, ambulans ve tüm kamu/özel servis araçlarıyla tam uyumluluk

